

BS-5308 BÖLÜM-1 ÇOK ÇİFTLİ RENK KODLARI

1-Ekransız Çiftlerin Tanımlanması

İki çift ekransız veya genel ekranlı kabloları saat yönünde siyah-mavi-yeşil-kahve sırasına göre renk kodlaması yapılır.

50 çifte kadar diğer bütün kablolar aşağıdaki tabloya göre kodlanır.

ÇİFT NO	A TELİ	B TELİ	ÇİFT NO	A TELİ	B TELİ
1	SİYAH	MAVİ	26	BEYAZ	SARI
2	SİYAH	YEŞİL	27	KIRMIZI	SARI
3	MAVİ	YEŞİL	28	TURUNCU	SARI
4	SİYAH	KAHVERENGİ	29	SİYAH	GRİ
5	MAVİ	KAHVERENGİ	30	MAVİ	GRİ
6	YEŞİL	KAHVERENGİ	31	YEŞİL	GRİ
7	SİYAH	BEYAZ	32	KAHVERENGİ	GRİ
8	MAVİ	BEYAZ	33	BEYAZ	GRİ
9	YEŞİL	BEYAZ	34	KIRMIZI	GRİ
10	KAHVERENGİ	BEYAZ	35	TURUNCU	GRİ
11	SİYAH	KIRMIZI	36	SARI	GRİ
12	MAVİ	KIRMIZI	37	SİYAH	MOR
13	YEŞİL	KIRMIZI	38	MAVİ	MOR
14	KAHVERENGİ	KIRMIZI	39	YEŞİL	MOR
15	BEYAZ	KIRMIZI	40	KAHVERENGİ	MOR
16	SİYAH	TURUNCU	41	BEYAZ	MOR
17	MAVİ	TURUNCU	42	KIRMIZI	MOR
18	YEŞİL	TURUNCU	43	TURUNCU	MOR
19	KAHVERENGİ	TURUNCU	44	SARI	MOR
20	BEYAZ	TURUNCU	45	GRİ	MOR
21	KIRMIZI	TURUNCU	46	SİYAH	TURKUAZ
22	SİYAH	SARI	47	MAVİ	TURKUAZ
23	MAVİ	SARI	48	YEŞİL	TURKUAZ
24	YEŞİL	SARI	49	KAHVERENGİ	TURKUAZ
25	KAHVERENGİ	SARI	50	BEYAZ	TURKUAZ

4 TEL

SİYAH - MAVİ - YEŞİL - KAHVE

2-Bireysel Ekranlı Çiftlerin Tanımlanması

- Ekranlı çiftler, ayırıcı bandın altındaki numaralı bant tarafından tanımlanır.
- Her çift bir siyah ve bir mavi damara sahiptir.