

## BS-5308 BÖLÜM-2 ÇOK ÇİFTİ RENK KODLARI

## 1-Ekransız Çiftlerin Tanımlanması

İki çift ekransız veya genel ekranlı kablolar dörtlü formatında kodlanmalı ve saat yönünde mavi-yeşil-turuncu-kahve olarak kodlanmalıdır.

50 çifte kadar diğer bütün kablolar aşağıdaki tabloya göre kodlanır.

ÇİFT NO	A TELİ	B TELİ	ÇİFT NO	A TELİ	B TELİ
1	BEYAZ	MAVİ	26	KIRMIZI/MAVİ	MAVİ
2	BEYAZ	TURUNCU	27	KIRMIZI/MAVİ	TURUNCU
3	BEYAZ	YEŞİL	28	KIRMIZI/MAVİ	YEŞİL
4	BEYAZ	KAHVERENGİ	29	KIRMIZI/MAVİ	KAHVERENGİ
5	BEYAZ	GRİ	30	KIRMIZI/MAVİ	GRİ
6	KIRMIZI	MAVİ	31	MAVİ/SİYAH	MAVİ
7	KIRMIZI	TURUNCU	32	MAVİ/SİYAH	TURUNCU
8	KIRMIZI	YEŞİL	33	MAVİ/SİYAH	YEŞİL
9	KIRMIZI	KAHVERENGİ	34	MAVİ/SİYAH	KAHVERENGİ
10	KIRMIZI	YEŞİL	35	MAVİ/SİYAH	GRİ
11	SİYAH	MAVİ	36	SARI/MAVİ	MAVİ
12	SİYAH	TURUNCU	37	SARI/MAVİ	TURUNCU
13	SİYAH	YEŞİL	38	SARI/MAVİ	YEŞİL
14	SİYAH	KAHVERENGİ	39	SARI/MAVİ	KAHVERENGİ
15	SİYAH	GRİ	40	SARI/MAVİ	GRİ
16	SARI	MAVİ	41	BEYAZ/TURUNCU	MAVİ
17	SARI	TURUNCU	42	BEYAZ/TURUNCU	TURUNCU
18	SARI	YEŞİL	43	BEYAZ/TURUNCU	YEŞİL
19	SARI	KAHVERENGİ	44	BEYAZ/TURUNCU	KAHVERENGİ
20	SARI	GRİ	45	BEYAZ/TURUNCU	GRİ
21	BEYAZ / MAVİ	MAVİ	46	TURUNCU/KIRMIZI	MAVİ
22	BEYAZ / MAVİ	TURUNCU	47	TURUNCU/KIRMIZI	TURUNCU
23	BEYAZ / MAVİ	SARI	48	TURUNCU/KIRMIZI	YEŞİL
24	BEYAZ / MAVİ	KAHVERENGİ	49	TURUNCU/KIRMIZI	KAHVERENGİ
25	BEYAZ / MAVİ	GRİ	50	TURUNCU/KIRMIZI	GRİ
<b>4 TEL</b>	<b>MAVİ - YEŞİL - TURUNCU - KAHVE</b>				

## 2-Bireysel Ekranlı Çiftlerin Tanımlanması

- Ekranlı çiftler, Çiftleri ayırıcı bandın altındaki numaralı bant tarafından tanımlanır.  
Her çift bir beyaz ve bir mavi damara sahiptir.

## 3-Damarın Tanımı

1"den 40"a kadar : Sarı üzerine siyah numara damgalı.  
41"den 80"e kadar : Siyah üzerine sarı numara damgalı.